USB/MQA 解碼韌體更新說明書

所需器材

Windows 系統電腦(內建USB 2.0 孔) USB 線

支援操作系統

Windows 8 (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows 10 (32/64-bit)(2020年4月為止)

準備工作

更新韌體需要一條 USB 線。 請使用市售 USB 線。

更新USB/MQA解碼韌體

1 開機器材

- 2 選擇輸入來源至 USB 如何改變輸入來源,請參考器材的使用説明書「變更輸 入訊源」章節。
- 3 使用 USB 線連接器材與電腦

連結範例 (以下為 K-01XD 草圖)





5 點選「Connect (連接)」

Firmware Updater	Writer	82-	-	×
Connect				
CLICK "Connect" to establish device connection and CLICK "Download" to start firmware updating.				

6 點選「Download(下載)」啟動更新程序

Firmware Updater	:
Connect	Writer
Disconnect	Download
Device: MGA decoder Firmware Version: 0.23	

7 當「Succeeded(成功安裝)」出現在螢幕上時,請按壓器材電源鍵關機。並從器材的

時,請按壓器材電源鍵關機。並從器材的 USB孔移 除 USB 線

	_
Cancel	
Writer	
	Writer Cancel

Firmware Updater	_	×
Connect	Writer	
Connect		
CLICK "Connect" to establish device connection and CLICK "Download" to start firmware updating.		
	Succeeded	

8 關閉器材

Microsoft 與Windows 為 Microsoft Corporation在美國及其他國家的註冊商標或商標。

此説明書中其他公司名與產品名,為其公司專有的商標或註冊 商標。